





CẤU HÌNH DỊCH VỤ INTERNET và MyTV TRÊN DSL-2730E (H/W: V1 F/W:SEA_1.00)

- **Lưu ý:** F/W SEA_1.00 hiện tại không được dùng cho chức năng cầu nối 1483 (bridge 1483). Muốn dùng chức năng này để sử dụng dịch vụ MyTV thì có thể sử dụng các cổng có dây như LAN 1,2 hay 3.
- **Bước 1:** Tạo các dịch vụ tương ứng như hình minh họa
 - ✚ PPPoE cho truy cập internet
 - ✚ Bridge 1483 cho các dịch vụ giá trị gia tăng. Thí dụ dịch vụ MyTV của VNPT

CURRENT ATM VC TABLE:															
Select	Inf	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IGMP	DRo	IP Addr	Remote IP	Net Mask	User Name	Unnumber	Status	Edit
<input type="radio"/>	pppoe1	PPPoE	8	35	LLC	On	Off	Off	222.253.165.247	123.20.65.1	255.255.255.255	mtt-amn-hin2-3a	---	Up	 
<input type="radio"/>	a1	br1483	8	37	LLC	Off	Off	Off	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	---	---	Up	 

- **Bước 2:** Tắt chức năng cấp phát địa chỉ động (DHCP) cho cổng sử dụng dịch vụ Bridge 1483 bằng cách vào mục **Setup** → **Local network** → **DHCP server** và **bỏ check ở cổng tương ứng**. Thí dụ sử dụng cổng LAN 3 cho dịch vụ MyTV như hình bên dưới

DHCP SERVER SETTINGS

LAN IP: 192.168.1.1/255.255.255.0

DHCP Mode:

Interface: LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 WLAN
VAP0 VAP1 VAP2 VAP3

IP Pool Range: -

Max Lease Time: minutes

Domain Name:

DNS Servers:

- **Bước 3:** Bật chức năng port mapping cho cổng kết nối với dịch vụ MyTV bằng cách vào:
Advanced → Network tools → Port mapping
- Check vào Enable ở chức năng port mapping
 - Chọn Group tương ứng để ghép cổng Brige 1483 với cổng LAN được dùng để sử dụng dịch vụ MyTV. Thí dụ bên dưới là check chọn group 1, click chọn a1 ở phần WAN → Add, tiếp theo chọn cổng LAN3 ở phần LAN → Add. Bấm Apply để lưu cấu hình phần port mapping.

PORT MAPPING CONFIGURATION

Port Mapping: Disable Enable

WAN

pppoe1

Interface group

LAN3
a1

Add >
< Del

LAN

LAN1
LAN2
LAN4
wlan
wlan-vap0
wlan-vap1
wlan-vap2
wlan-vap3

Select	Interfaces	Status
Default	LAN1,LAN2,LAN4,wlan,wlan-vap0,wlan-vap1,wlan-vap2,wlan-vap3,pppoe1	Enabled
Group1	LAN3,a1	Enabled

➤ **Bước 4:** Lưu và khởi động lại thiết bị: **Maintenance** → **System** → **Save and reboot**

Phòng kỹ thuật công ty Viscom:

- **Chi nhánh Sài Gòn:**
 - **299 Tôn Thất Thuyết, P1, Q4, TpHCM**
 - **Phone: 08 – 62599599 – Ext: 120 hoặc 125**
- **Chi nhánh Đà Nẵng:**
 - **06 Trần Tống, Quận Thanh Khê – Đà Nẵng**
 - **Phone: 0511. 6259599**
- **Chi Nhánh Hà Nội**
 - **Lô E1.2 Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội**
 - **Phone: 04 – 37690470 – Ext: 203**